

# KL1550 Tablet-Einrichtung

Bitte beachten Sie: Eine Internetverbindung ist erforderlich, sowohl um ein Profil zu erstellen, als auch um ein Schloss zu registrieren. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

Bevor Sie beginnen: Sie benötigen ein NFC-fähiges Smartphone, welches über Codelocks bezogen werden kann, auf dem die KL1550 Smart App installiert ist. Das App-Symbol kann über die Homepage oder über das Hauptapplikationsmenü des Smartphones aufgerufen werden. Zusätzlich benötigen Sie ein Schloss des Typs KL1550 Smart mit eingelegten Batterien.

**Haben Sie bereits ein [Codelocks.net](#) oder ein [KitLock.net \(NetCode Portal\)](#) - Profil?**


- [Nein – Folgen Sie den Schritten für ein neues Profil](#)
- [Ja – Folgen Sie den Schritten für ein bestehendes Profil](#)

## Neues Profil

1. Erstellen Sie ein neues Profil durch Berühren des



(Neues Profil) Symbols




The screenshot shows a registration form with the following elements: an 'Email' input field, a 'Password' input field, a 'Log-in' button with a circular icon containing a stylized 'S' and a right-pointing arrow, and a 'Forgotten password' button with a circular icon containing two right-pointing arrows.

2. Geben Sie die Angaben wie aufgefördert ein und berühren Sie das



(Speichern) Symbol zum Beenden



The screenshot shows a profile completion form with the following elements: 'Last name' and 'Email address' input fields, a 'Password' section with 'Enter password' and 'Confirm password' input fields, and a 'Password Recovery' section with 'Security question' and 'Answer' input fields.

3. Berühren Sie das



(Einloggen) Symbol, um zurück zum Log-In-Bildschirm zu kommen.



The screenshot shows the login screen with the 'Email' field pre-filled with 'demo@codelocks.com'. It also features the 'Log-in' and 'Forgotten password' buttons as seen in the previous screenshot.

Wenn der Log-In-Bildschirm angezeigt wird, wird Ihre E-Mail-Adresse in dem E-Mail-Adressfeld angezeigt. Geben Sie Ihr Passwort ein und berühren Sie das




(Einloggen) Symbol.

4. Sie können nun Ihr erstes Schloss hinzufügen, in dem Sie das



(Liste der Schlösser) Symbol berühren



5. Um eine neues Schloss hinzuzufügen, klicken Sie auf das



(Neues Schloss) Symbol



6. Geben Sie die Angaben, wie aufgefordert, ein. Vergeben Sie dabei auch eine aus sechs Ziffern bestehende Schloss ID\*



\*Diese ID darf nicht mit einer 0 (Null) beginnen. Nach der Eingabe, berühren Sie **Sequenz anzeigen**. Geben Sie diese unmittelbar in Ihr Schloss ein. Wenn die Sequenz richtig eingegeben wurde, blinkt die blaue LED zweimal zur Bestätigung. Berühren Sie das KL 1550 Smart Symbol, um die App zu öffnen.

7. Berühren Sie das



(Weiter) Symbol zum Beenden

## Bestehendes Profil

1. Erstellen Sie durch Berühren des




(Bestehendes Profil) Symbols ein neues Profil



2. Geben Sie die Angaben, wie aufgefordert, ein. Berühren Sie das



(Speichern) Symbol zum Beenden



3. Berühren Sie das



(Einloggen) Symbol, um zurück zum Log-In-Bildschirm zu gelangen



Auf dem Log-In-Bildschirm wird Ihre E-Mail-Adresse um Feld „E-Mail-Adresse“ angezeigt. Geben Sie Ihr Passwort ein und berühren Sie das




(Einloggen) Symbol

4. Sie können nun Ihr erstes Schloss hinzufügen, indem Sie das



(Schlossliste) Symbol berühren



5. Zum Hinzufügen Ihres neuen Schlosses, klicken Sie auf das



(Neues Schloss) Symbol



6. Geben Sie die Angaben, wie aufgefordert, ein. Vergeben Sie dabei auch eine aus sechs Ziffern bestehende Schloss ID\*



7. Berühren Sie das



(Weiter) Symbol zum Beenden

\* Diese ID darf nicht mit einer 0 (Null) beginnen. Nach der Eingabe, berühren Sie **Sequenz anzeigen**. Geben Sie diese unmittelbar in Ihr Schloss ein. Wenn die Sequenz richtig eingegeben wurde, blinkt die blaue LED zweimal zur Bestätigung. Berühren Sie das KL1550 Smart Symbol, um die App zu öffnen.